



Elektronische/ Sicherheits-Starter

S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	18 22 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Blau
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150076498026
Bestell-Produktname	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT

Bestellcode	76498026
Lokaler Bestellcode	S2E/25
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	500
Material-Nr. (12NC)	926000192603
Gesamtbezeichnung des Produkts	S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX
EAN Umverpackung	8711500875839

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen

F

Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40.3 mm	21.5 mm

